НОВАЯ СЕРИЯ ЦИФРОВЫХ МУЛЬТИМЕТРОВ UT-60



UT-60A

Цифровой мультиметр
- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей $3^3/_4$ разряда (max. 3999)
- Диапазоны:
  - DCV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 1000 В (0.8%)
  - ACV 4 – 40 – 400 – 750 В (1%)
  - DCI 400 – 4000 мкА – 40 – 400 мА – 4 – 10 А (1%)
  - ACI 400 – 4000 мкА – 40 – 400 мА – 4 – 10 А (1.5%)
  - Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 – 40 МОм (1%)
  - C 40 – 400 нФ – 4 – 40 – 100 мкФ (3%)
  - F 10 Гц – 10 МГц (0.1%)
- Измерение рабочего цикла
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим относительных измерений
- Подключение к ПК через порт RS232C
- Размеры: 177 x 85 x 40 мм
- Вес: 340 г



UT-60B

Цифровой мультиметр
- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей $3^3/_4$ разряда с подсветкой (max. 3999)
- Диапазоны:
  - DCV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 1000 В (0.8%)
  - ACV 4 – 40 – 400 – 750 В (1%)
  - DCI 400 – 4000 мкА – 40 – 400 мА – 4 – 10 А (1%)
  - ACI 400 – 4000 мкА – 40 – 400 мА – 4 – 10 А (1.5%)
  - Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 – 40 МОм (1%)
  - C 40 – 400 нФ – 4 – 40 – 100 мкФ (3%)
  - F 10 Гц – 10 МГц (0.1%)
- Измерение рабочего цикла
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Режим относительных измерений
- Размеры: 177 x 85 x 40 мм
- Вес: 340 г



UT-60C

Цифровой мультиметр
- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей $3^3/_4$ разряда с подсветкой (max. 3999)
- Диапазоны:
  - DCV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 1000 В (0.8%)
  - ACV 4 – 40 – 400 – 750 В (1%)
  - DCI 400 – 4000 мкА – 40 – 400 мА – 4 – 10 А (1%)
  - ACI 400 – 4000 мкА – 40 – 400 мА – 4 – 10 А (1.5%)
  - Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 – 40 МОм (1%)
  - C 40 – 400 нФ – 4 – 40 – 100 мкФ (3%)
  - F 10 Гц – 10 МГц (0.1%)
  - T -40...+1000°C (1%)
- Измерение рабочего цикла
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Режим относительных измерений
- Размеры: 177 x 85 x 40 мм
- Вес: 340 г



UT-60E

Цифровой мультиметр
- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей $3^3/_4$ разряда с подсветкой (max. 3999)
- Диапазоны:
  - DCV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 1000 В (0.8%)
  - ACV 4 – 40 – 400 – 750 В (1%)
  - DCI 400 – 4000 мкА – 40 – 400 мА – 4 – 10 А (1%)
  - ACI 400 – 4000 мкА – 40 – 400 мА – 4 – 10 А (1.5%)
  - Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 – 40 МОм (1%)
  - C 40 – 400 нФ – 4 – 40 – 100 мкФ (3%)
  - F 10 Гц – 10 МГц (0.1%)
  - T -40...+1000°C (1%)
- Измерение рабочего цикла
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим относительных измерений
- Подключение к ПК через порт RS232C
- Размеры: 177 x 85 x 40 мм
- Вес: 320 г



UT-60D

Цифровой мультиметр
- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей $3^1/_2$ разряда с подсветкой (max. 1999)
- Диапазоны:
  - DCV 340 мВ – 3.4 – 34 – 340 – 1000 В (0.8%)
  - ACV 3.4 – 34 – 340 – 750 В (1.5%)
  - DCI 340 – 3400 мкА – 34 – 340 мА – 10 А (1.2%)
  - ACI 340 – 3400 мкА – 34 – 340 мА – 10 А (1%)
  - Ω 340 Ом – 3.4 – 34 – 340 кОм – 3.4 – 34 МОм (1%)
  - F 3.4 – 34 – 340 кГц – 3.4 – 34 МГц (0.2%)
  - RPM 34 – 340 к – 3.4 – 34 – 340 М (0.2%)
- Тест диодов
- Измерение полосы пропускания 100 кГц (-3 дБ)
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Подключение к ПК через порт RS232C
- Размеры: 177 x 85 x 40 мм
- Вес: 320 г



UT-60F

Цифровой мультиметр
- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей $3^3/_4$ разряда с подсветкой (max. 3999)
- Диапазоны:
  - DCV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 1000 В (0.5%)
  - ACV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 1000 В (1%)
  - DCI 400 – 4000 мкА – 40 – 400 мА – 10 А (1%)
  - ACI 400 – 4000 мкА – 40 – 400 мА – 10 А (1.5%)
  - Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 – 40 МОм (1%)
  - C 4 – 40 – 400 нФ – 4 – 40 – 400 мкФ – 4 мФ (4%)
  - F 4 – 40 – 400 кГц – 4 – 40 МГц (0.05%)
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим относительных измерений
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Подключение к ПК через порт RS232C
- Размеры: 177 x 85 x 40 мм
- Вес: 320 г



UT-60G

Цифровой мультиметр
- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей $3^3/_4$ разряда с подсветкой (max. 5999)
- Диапазоны:
  - DCV 600 мВ – 6 – 60 – 600 – 1000 В (0.5%)
  - ACV 600 мВ – 6 – 60 – 600 – 1000 В (1%)
  - DCI 60 – 600 мА – 10 А (1.2%)
  - ACI 60 – 600 мА – 10 А (2%)
  - Ω 600 Ом – 6 – 60 – 600 кОм – 6 – 60 МОм (1%)
  - C 6 – 60 – 600 нФ – 6 – 60 – 600 мкФ – 6 мФ (4%)
  - F 6 – 60 – 600 кГц – 6 – 60 МГц (0.05%)
  - T -40...+1000°C (1%)
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим относительных измерений
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Подключение к ПК через порт RS232C
- Размеры: 177 x 85 x 40 мм
- Вес: 320 г



UT-60H

Цифровой мультиметр
- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей $4^3/_4$ разряда (max. 39999) + линейная шкала
- Диапазоны:
  - DCV 4 – 40 – 400 – 1000 В (0.1%)
  - ACV 4 – 40 – 400 – 750 В (1%)
  - DCI 400 – 4000 мкА – 40 – 400 мА – 10 А (0.5%)
  - ACI 400 – 4000 мкА – 40 – 400 мА – 10 А (1.2%)
  - Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 – 40 МОм (0.5%)
  - C 40 – 400 нФ – 4 – 40 – 400 мкФ – 4 – 40 мФ (1.5%)
  - F 4 – 40 – 400 кГц – 4 – 40 – 400 МГц (0.01%)
  - T -40...+400°C (1%)
- Тест диодов
- Измерение петли тока 4 – 20 мА
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим относительных измерений
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Сохранение max и min значений
- Режим относительных измерений
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Размеры: 177 x 85 x 40 мм
- Вес: 320 г